

# ACCO-NT

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

**ACCO-NT** je řídicí jednotka přístupového systému, která je součástí přístupového systému **ACCO NET**. Umožňuje použít mnoho nových věcí dostupných administrátorům, tak uživatelům. Centralizace systému s možností propojení několika objektů s několika řídicími jednotkami, dále možnost správy systému pomocí webového rozhraní, je jen pár příkladů z nových možností systému.

Řídící jednotka **ACCO-NT** umožňuje programování složitých logických operací na výstupech, které umožní vykonávání nestandardních ovládacích funkcí. Dále řídicí jednotka obsluhuje až 8 000 uživatelů (až 65 000 v celém systému), a každému lze přiřadit až 4 identifikační média (karty, klíčenky, Dallas čipy, atd.) plus dálkový ovladač.

Jedna ACCO-NT jednotka může podporovat propojení s mnoha zabezpečovacími ústřednami INTEGRA.



- podpora až 255 přístupových modulů
- možnost vytvoření až 255 bloků v 1 řídicí jednotce (až 255 přístupových modulů přiřaditelných do jednoho bloku)
- možnost definování až 16 průchodových tras (do každé trasy je možno zadat až 16 bloků)
- 8 programovatelných zón na desce řídicí jednotky, rozšiřitelné do 264 zón
- 8 programovatelných výstupů na desce řídicí jednotky, rozšiřitelné do 264 výstupů
- 2 vysokozatížitelné výstupy na desce řídicí jednotky, s funkcí napájení (proudové zatížení každého z výstupu je: 0,5 A / 12 V DC  $\pm$  15%)
- možnost připojení až 32 expandérů přímo k řídicí jednotce: **INT-E**, **INT-IORS**, **INT-O**, **INT-ORS**, **INT-PP**, **INT-RX-S**
- elektronická ochrana všech zón a výstupů a také komunikační sběrnice
- konektor pro připojení napájecího záložního zdroje **APS-412**, **APS-612** nebo **APS-1412**
- port USB MINI-B pro nastavení síťových parametrů a aktualizaci firmwaru řídicí jednotky
- stavové LED kontrolky signalizující:
  - komunikaci mezi řídicí jednotkou a RS-485 sběrnicemi, počítačem a serverem
  - obvod napájecího zdroje
  - microSD kartu
- události jsou uloženy v trvalé paměti řídicí jednotky:
  - až 1 000 000 událostí z řídicí jednotky
  - 100 000 z každého dveřního přístupového modulu
- počet uživatelů: 8 000 v řídicí jednotce (65 000 v celém systému)
- každému uživateli lze přiřadit:
  - kód
  - pasivní transpondér (např. ve formě bezkontaktní karty nebo čipu)
  - Dallas čip (iButton)
  - dálkový ovladač
- každému uživateli lze přiřadit až 4 identifikační média
- přístup do konkrétních bloků na přesně stanovenou dobu
- možnost blokování/odblokování bloku v nastavený čas, nebo pomocí přístupového plánu
- použití logických funkcí na zónách a výstupech
- podpora turniketů
- možnost ovládání výstupů zabezpečovací ústředny pomocí dálkových ovladačů
- volitelná montáž řídicí jednotky do krytů **OPU-3 P** nebo **OPU-4 P**

### Upozornění!

Řídící jednotka přístupového systému **ACCO-NT** ve verzi:

- **1.14.026** spolupracuje s **ACCO Server** ve verzi **1.17.xxx**
- **1.14.023** spolupracuje s **ACCO Server** ve verzi **1.16.xxx**
- **1.13.xxx** spolupracuje s **ACCO Server** ve verzi **1.15.xxx**

Řídící jednotka **ACCO-NT** spolupracuje pouze s dvěma řídícími jednotkami **ACCO-KP**, **ACCO-KPWG**, **ACCO-KP-PS**, **ACCO-KPWG-PS** verzí **v3.00** a vyšší.

The **ACCO NET** system installer manual for version **1.7** is available only in English.

## TECHNICKÁ DATA

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Třída prostředí                              | II                  |
| Napájecí napětí (±15%)                       | 12 V DC             |
| Rozměr základní desky                        | 150x68 mm           |
| Rozsah pracovních teplot                     | -10...+55 °C        |
| Proudová spotřeba v klidu                    | 75 mA               |
| Max. proudová spotřeba                       | 125 mA              |
| Hmotnost                                     | 86 g                |
| Maximální relativní vlhkost                  | 93±3%               |
| Počet nízkozatížitelných výstupů typu OC     | 8                   |
| Počet programovatelných zón                  | 8                   |
| Podporované paměťové karty                   | microSD, micro SDHC |
| Zatížitelnost výstupů OC                     | 50 mA / 12 V DC     |
| Zatížitelnost výstupu +EX                    | 0,5 A / 12 V DC     |
| Zatížitelnost výstupu AUX                    | 0,5 A / 12 V DC     |
| Počet vysokozatížitelných napájecích výstupů | 2                   |