

# VERSA-LCDR-WH

## LCD-BEDIENTEIL

Das Bedienteil VERSA-LCDR-WH ist für Bedienung von Zentralen der Serie **VERSA** und **VERSA Plus** bestimmt. Dank einem lesbaren Display und großen Tasten ist die alltägliche Bedienung des Alarmsystems sehr bequem sogar für Kinder und Senioren. Der eingebaute kontaktlose 125 kHz Kartenleser ermöglicht zusätzlich, das System zu steuern, ohne dass man sich das Zutrittskennwort merken muss. Noch mehr Bedienungskomfort sichern die Funktionstasten, die einen Schnellstart beliebiges Standby-Modus oder Norufs ermöglichen.

- großes, lesbares LCD-Display
- LED-Dioden zur Signalisierung des Bereich- und Systemzustands
- Schnellstart beliebiges Standby-Modus mittels Funktionstasten
- Tasten zur Alarmauslösung: BRAND, ÜBERFALL, NOTRUF
- Display und Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- akustische Signalisierung ausgewählter Ereignisse im System
- Signalisierung des Verlusts der Verbindung mit der Zentrale
- kontaktloser 125 kHz Kartenleser



## TECHNISCHE DATEN

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung (±15%)    | 12 V DC           |
| Abmessungen des Gehäuses      | 139 x 124 x 22 mm |
| Betriebstemperatur            | -10...+55 °C      |
| Ruhestromaufnahme             | 30 mA             |
| Max. Stromaufnahme            | 65 mA             |
| Gewicht                       | 240 g             |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 93±3%             |
| Umweltklasse gem. EN50130-5   | II                |
| Sicherheitsgrad gem. EN 50131 | Grade 2           |