

VERSA-LCDR-WH

MANIPULATOR LCD

Manipulator VERSA-LCDR-WH przeznaczony jest do obsługi central z rodziny **VERSA** i **VERSA Plus**. Czytelny wyświetlacz i duże przyciski urządzenia sprawiają, że codzienna obsługa systemu alarmowego jest bardzo wygodna nawet dla dzieci i seniorów. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz umożliwia dodatkowo sterowanie systemem bez konieczności zapamiętywania hasła dostępowego. Dodatkowym udogodnieniem są przyciski funkcyjne umożliwiające szybkie uruchomienie wybranego trybu czuwania czy też wezwanie pomocy.

- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- czytnik kart zbliżeniowych 125 kHz



DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania (±15%) | 12 V DC |
| Wymiary obudowy | 139 x 124 x 22 mm |
| Zakres temperatur pracy | -10...+55 °C |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 30 mA |
| Maksymalny pobór prądu | 65 mA |
| Masa | 240 g |
| Maksymalna wilgotność | 93±3% |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 | Grade 2 |

