MMD-302

FUNK–MAGNETKONTAKT MIT ROLLLADENEINGANG

Der Tür–/Fenster–Magnetkontakt dient zur Außenhautüberwachung. Er ist mit einem Rollladeneingang ausgestattet, der die Signalisierung der Öffnung von Rollladen ermöglicht. Dank **MMD–302** reagiert das Alarmsystem noch bevor der Einbrecher in das geschützte Objekt eindringt.

- Betrieb mit den Zentralen **PERFECTA 16–WRL**, **PERFECTA 32–WRL**, **PERFECTA 32–WRL LTE**, **PERFECTA–IP 32–WRL**, **PERFECTA–T 32–WRL** und **PERFECTA 64 M** (mit angeschlossenem Modul **PERFECTA–RF**), dem Alarmmodul **MICRA** sowie den Funkbasismodulen **VERSA–MCU** und **MTX–300**
- Funksignale aus dem Magnetkontakt können durch **MRU–300** weitergeleitet werden
- zwei Reedkontakte zur Auswahl des Montageortes
- Rollladeneingang zum Anschluss eines externen Melders
- Energiesparmodus für lange Batterielebensdauer (Lithium–Batterie CR123A)
- Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses und Abriss von der Wand

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	24 x 110 x 27 mm
Betriebstemperatur	-10 °C...+55 °C
Max. Stromaufnahme	27 mA
Gewicht	64 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Betriebsfrequenzband	433,05 ÷ 434,79 MHz
Batterie	CR123A 3V
Ruhestromaufnahme	80 µA
Batteriebetriebsdauer (im Sparmodus, in Jahren)	ca. 3 Jahrea
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Empfidlichkeit des zusätzlichen NC-Eingangs	312 ms

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.