

# ROP-401/EU

## PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS DIRECCIONABLE PARA LOS EXTERIORES

El pulsador manual de incendios para los exteriores **ROP-401** permite activar la alarma manualmente en caso de ver un incendio. El dispositivo está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.

- cristal de plástico reutilizable
- llave **ROP-KEY-U** (se vende junto) que permite:
  - pruebas
  - reinicios

diodo LED para la señalización óptica

aislador bilateral de cortocircuitos

alimentado desde el bucle de control

caja de montaje adjunta

cubierta opcional contra la activación accidental **ROP-FLAP**



### DATOS TÉCNICOS

|  |                  |
|--|------------------|
| Rango de temperaturas de trabajo                 | -25°C...+70°C    |
| Peso   | 180 g            |
| Humedad máxima                                   | 95%              |
| Consumo de la corriente en estado de supervisión | 170 µA           |
| Consumo de la corriente en estado de alarma      | 450 µA           |
| Grado de protección                              | IP66             |
| Tensión de alimentación                          | 18...26 V DC     |
| Dimensiones sin sujeciones                       | 87 x 87 x 53 mm  |
| Dimensiones con sujeciones                       | 117 x 87 x 53 mm |