

# K-1 2E BR

## RILEVATORE MAGNETICO

I rilevatori magnetici appartengono ai dispositivi di protezione perimetrale. Sono utilizzati per proteggere porte, finestre, ecc., attivando l'allarme quando sono aperti. Il rilevatore K-1 è progettato per il montaggio su superficie fissandolo con viti, ad es. alla cornice della finestra o al telaio della porta. K-1 è costituito da due parti stagne: il sensore magnetico dell'interruttore a lamella e il magnete. Spostando una parte dalle altre s'interrompe il circuito del sensore, che viene indicato come una violazione.

K-1 è progettato per funzionare con qualsiasi centrale di allarme dotata d'ingressi NC e per essere utilizzato nel sistema di automazione come elemento di controllo.

Il rilevatore K-1 è disponibile in due versioni di colore: bianco (**K-1**) e bronzo (**K-1 BR**).

- montaggio a parete
- resistenze di bilanciamento 1,1 kOhm, 2EOL/NC
- corpo sigillato



## SCHEMA TECNICA

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Tensione di commutazione massima del contatto reed | 20 V DC    |
| Massima corrente commutabile                       | 20 mA      |
| Peso                                               | 10 g       |
| Aspettativa di vita (20V, 20mA)                    | 360 000    |
| Materiale dei contatti                             | Ru (Ruten) |
| Distanza di lavoro                                 | 18 mm      |
| Distanza di apertura                               | 28 mm      |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.