

VERSA-LCDM-WRL

TASTIERA WIRELESS LCD PER LE CENTRALI VERSA

La tastiera tattile **VERSA-LCDM-WRL** rende possibile la gestione e la programmazione delle centrali della serie **VERSA** mediante i controller **ACU-120/ACU-270**. È prevista per lavorare nell'ambito del sistema bidirezionale wireless **ABAX**.

Nonostante che **VERSA-LCDM-WRL** sia un dispositivo wireless, offre la completa funzionalità conosciuta dalle tastiere filari. In più è dotata anche di un lettore di carte di prossimità incorporato, mediante le quali è possibile: l'attivazione della completa modalità di attesa, la disattivazione dell'attesa, ed inoltre la cancellazione dell'allarme. Il contenitore della tastiera rende possibile un suo rapido e facile montaggio in un posto comodo.

VERSA-LCDM-WRL è un dispositivo economico: è dotata di una batteria separata incorporata per la retroilluminazione del display e della tastiera. Tale soluzione fa sì, che il tempo di lavoro di questa tastiera può essere pari perfino a 3 anni. Per ridurre ulteriormente il consumo della batteria è possibile disattivare il lettore di carte di prossimità (se il sistema di allarme non dovesse essere gestito tramite esse).



- collaborazione con le centrali delle famiglie **VERSA** (versione del software 1.04 o più recente)
- completa funzionalità offerta dalle tastiere filari LCD
- comunicazione radio bidirezionale codificata a 868 MHz
- portata: fino a 500 m (con **ACU-120/ACU-270**) in spazi aperti
- lettore di carte di prossimità incorporato
- trasduttore piezoelettrico incorporato per la segnalazione acustica
- due modalità di lavoro: attiva/inattiva
- opzione di risveglio
- configurazione attraverso:
 - programma **DLOADX**
 - tastiera in modalità di servizio
- grande, leggibile display LCD
- visualizzazione del testo conforme alla versione linguistica delle centrali di allarme
- LED informanti dello stato delle partizioni e del sistema
- retroilluminazione del display e dei tasti (colore bianco)
- contatto antisabotaggio che reagisce all'apertura del contenitore ed allo strappo dal supporto
- contenitore assicurante un montaggio rapido e facile
- alimentazione: due batterie CR123A 3 V

SCHEMA TECNICA

Dimensioni del box	139 x 124 x 22 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Peso	280 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Portata della comunicazione radio (in campo aperto)	fino a 500 m
Batteria	2 x CR123A 3V
Classe ambientale EN50130-5	II
Consumo di corrente in standby, batteria BT1	5 µA
Assorbimento di corrente massimo, batteria BT1	50 mA
Consumo di corrente in standby, batteria BT2	1 µA
Assorbimento di corrente massimo, batteria BT2 (escluso lettore di card)	45 mA
Assorbimento di corrente massimo, batteria BT2 (incluso lettore di card)	90 mA



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.