

MDM56 CA

MODEM ZEWNĘTRZNY

MDM56 CA to modem analogowy przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi SATEL, umożliwiającą zdalne połączenie z nimi z wykorzystaniem analogowej linii telefonicznej. Moduł można podłączyć do centrali jako modem zewnętrzny, co pozwala podnieść prędkość transmisji do 56 kbit/s. Dzięki temu programowanie urządzenia może odbywać się z taką samą prędkością, jak przy bezpośrednim podłączeniu komputera PC do portu RS-232 danej centrali alarmowej. Do współpracy z komputerem wymagane jest oprogramowanie **DLOAD10**, **DLOAD64**, **DLOADX**, **GUARD64** lub **GUARDX**. Obsługuje protokoły transmisji: ITU-T V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, Bell 212A oraz v.21 i Bell 103 (dwa ostatnie wykorzystywane do komunikacji z modemami wbudowanymi w centralach alarmowych). Zasilany jest napięciem stałym 12 V typowym dla central alarmowych, co ułatwia instalację – może być zasilony z tego samego źródła, co centrala.

Modem MDM56 dostępny jest w trzech wariantach: nieposiadającym obudowy **MDM56 BO** (do współpracy z centralą alarmową) oraz dwóch wyposażonych w obudowę z tworzywa sztucznego: **MDM56 CA** (przeznaczony do instalacji przy centralach z serii INTEGRA i CA-64) i **MDM56 PC** (w zestawie z zasilaczem do instalacji przy komputerze).

- optymalizowany do komunikacji z centralami **SATEL**
- prędkość transmisji do 56 kbit/s
- zasilanie stałym napięciem typowym dla systemów alarmowych
- konfiguracja za pomocą komend AT
- dedykowany do współpracy z centralą alarmową



DANE TECHNICZNE

Wymiary obudowy	125 x 114,5 x 31 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Znamiennowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	60 mA
Maksymalny pobór prądu	110 mA
Masa	278 g