

ROP-400/PL

ADRESOWALNY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

Ostrzegacz **ROP-400** umożliwia ręczne wywołania alarmu w przypadku zauważenia pożaru. Przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP-402**.

- szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego użytku
- klucz **ROP-KEY-U** (w zestawie) umożliwiający:
 - testowanie
 - resetowanie
- dioda LED do sygnalizacji optycznej
- obustronny izolator zwarc
- zasilanie z pętli dozorowej
- opcjonalna puszką montażowa **ROP-BT** lub **ROP-BS**
- opcjonalna osłona przed przypadkową aktywacją **ROP-FLAP**



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	86 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	87 x 87 x 40 mm
Pobór prądu w stanie dozorowania	170 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	450 µA
Napięcie zasilania	18...26 V DC

