

# APS-055

## ALIMENTATORE DA INCASSO 5 V DC / 0,5 A

L'alimentatore switching **APS-055** è progettato per essere utilizzato con dispositivi 5 V DC. Può essere utilizzato come sorgente di alimentazione esterna per le tastiere wireless SATEL, ad esempio:

- **INT-KWRL2** (elettronica versione 3.2 o successiva),
  - **PRF-LCD-A2** (elettronica versione 2.2 o successiva),
  - **PRF-LCD-WRL** (elettronica versione 2.2 o successiva),
  - **VERSA-KWRL2** (elettronica versione 2.2 o successiva).
- Tensione di uscita nominale (secondo la norma IEC 38): 5 V DC.
  - Stabilizzazione della tensione di uscita.
  - Corrente di uscita: 0,5 A.
  - Filtro anti-interferenze in ingresso.
  - Protezione elettronica dal cortocircuito dell'ingresso AC.
  - Protezione elettronica da cortocircuito e sovraccarico dell'uscita di potenza.
  - Installazione in scatole di derivazione elettrica da incasso o a vista con diametro minimo di 60 mm.



### SCHEDA TECNICA

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Classe ambientale                                       | II                |
| Temperatura di lavoro                                   | -10°C...+55°C     |
| Peso                                                    | 37 g              |
| Dimensioni                                              | 47 x 47,4 x 22 mm |
| Tensione nominale d'uscita                              | 5 V DC            |
| Efficienza energetica                                   | fino a 72%        |
| Tensione di uscita nominale (secondo IEC 38)            | 5 V DC            |
| Tipo di alimentazione (secondo EN50131)                 | B                 |
| Corrente di uscita dell'alimentatore                    | 500 mA            |
| Tensione di alimentazione                               | 195...265 V AC    |
| Assorbimento di corrente dai componenti di alimentatore | 3 mA              |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.