

ASW-200 F

FICHE INTELLIGENTE AVEC PRISE DE TYPE F (SCHUKO)

ASW-200 F est une fiche intelligente qui permet d'activer et de désactiver à distance des appareils connectés. La fiche est conçue pour fonctionner dans le système bidirectionnel sans fil **ABAX 2/ABAX**.

- commande des appareils électriques d'une puissance jusqu'à 2300 W
- communication radio cryptée bidirectionnelle dans la bande de fréquence 868 MHz (norme AES)
- diversification de canaux de transmission – 4 canaux permettant la sélection automatique de celui qui rend possible la transmission sans interférences avec d'autres signaux dans la bande de fréquence de 868 MHz
- mise à jour de la fiche à distance
- configuration à distance
- voyant LED pour la signalisation
 - possibilité d'afficher la consommation actuelle de courant par l'appareil connecté
 - information sur des pannes
 - possibilité d'éteindre complètement le voyant
 - bouton spécial pour configurer les paramètres du voyant
- protection du firmware contre la surcharge et la surchauffe

ASW-200 est pris en charge par :

- **ABAX 2 :**
 - contrôleur **ACU-220/ACU-280**
 - retransmetteur **ARU-200**
- **ABAX :**
 - contrôleur **ACU-120/ACU-270**
 - retransmetteur **ARU-100**
 - centrale **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 est aussi disponible avec prise de type **E (EURO)**.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	61 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensions	ø45 x 70 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Normes respectées	EN 50130-4, EN 50130-5
Consommation max. d'énergie	1,37 W
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ABAX	à 500 m
Charge nominale (charge résistive)	10 A
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ABAX 2	à 1000 m
Consommation de courant en veille	0,73 W
Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.