

# INT-SCR-BL

## MULTIFUNKČNÍ KLÁVESNICE S BEZKONTAKTNÍ ČTEČKOU KARET

Bloková klávesnice je určena pro jednoduché ovládání jednoho bloku systému **INTEGRA**, díky tomu je ideální pro systémy, kde jednotlivé bloky plní funkci zcela odlišných podsystémů. Integrovaná čtečka karet umožňuje ovládat blok bez nutnosti si pamatovat kód. Tuto multifunkční klávesnici je možné montovat do venkovního prostředí.

- bloková klávesnice a režim vstupní klávesnice
- bezkontaktní čtečka karet
- LED zobrazující stav bloku
- bzučák pro akustickou signalizaci
- podsvit kláves
- optický tamper proti otevření a odtržení od montážního povrchu
- relé pro ovládání elektromagnetického zámku/ elektrické přídrže
- vstup pro sledování stavu dveří
- dveřní zvonek
- venkovní provedení



### TECHNICKÁ DATA

Maximální spínané napětí přes relé	24 V
Maximální spínaný proud přes relé	2 A
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Rozměr krytu	47 x 158 x 24 mm
Rozsah pracovních teplot	-25...+55 °C
Max. proudová spotřeba	125 mA



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.