

B-21

CONTACT MAGNÉTIQUE À ENCASTRER (BLANC)

Les détecteurs magnétiques sont utilisés pour détecter l'ouverture de portes, fenêtres, etc. Le contact magnétique hermétique **B-21** avec une bride est conçu pour un montage encastré. Le détecteur est livré avec un support pour l'aimant ce qui permet de monter le détecteur dans des endroits difficilement accessibles. Le détecteur est disponible en blanc (**B-21**) et marron (**B-21 BR**).

- pour montage encastré
- boîtier hermétique de taille moyenne avec une bride carrée
- diamètre du boîtier de 6,5 mm
- bride côté de 10 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Poids	13 g
Humidité maximum	93±3%
Cale d'espacement	19 mm
Cale d'espacement	24 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	19 x 7,6 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Dimensions du boîtier de l'interrupteur à lames souples	26 x 10 x 10 mm
Type du détecteur	NC
Tension max. commutable	100 V
Puissance de charge maximale	10 W
Résistance maximale de contacts	200 Ω
Courant de commutation maximal	500 mA
Longueur de fils	450 mm
Dimensions du support	55 x 12,6 x 19,8 mm